

ISAC Delivery Aplicación Móvil ISAC Delivery



Contenido

Control de Cambios	3
I Objetivo y Funcionalidades de la Aplicación	4
II Instalación y Actualización APK por USB	5
III Instalación y Actualización de APK desde el Móvil	9
IV Permisos Iniciales e Inicio de Sesión	15
V Menú	18
V.I Gestionar Delivery	20
V.II Ajustes	39
VI Cerrar Sesión	47



Control de Cambios

Versión	Autor	Cambios	Fecha
0.1	MOC	Redacción Inicial	16-05-2022
	HVF	Revisor	18-05-2022
0.2	MOC	Correcciones	19-05-2022
	HVF	Revisor	20-05-2022
0.3	MOC	Correcciones	20-05-2022
	HVF	Revisor	23-05-2022
0.4	MOC	Correcciones	23-05-2022
0.5	GMM	Correcciones	23-05-2022
	MOC	Correcciones	24-05-2022
	HVF	Revisor	24-05-2022
1.0	GMM	Aprobación	02-06-2022



I.- Objetivo y Funcionalidades de la Aplicación

ISAC Delivery: Su objetivo es el manejo de las entregas que debe realizar un despachador, realizando seguimiento de ruta mediante Tracking de GPS, permitiendo establecer pasos de recogidas y el punto de entrega final para completar la entrega de los productos.

Funcionalidades:

- Permite ver en línea los documentos asignados al despachador.
- Al iniciar la gestión de una entrega de productos la aplicación realiza en el seguimiento de la ruta mediante tracking de GPS y envía el seguimiento al servidor para determinar la ruta seguida.
- Establece las rutas a seguir mediante los puntos de recogida y entrega final.
- Permite al usuario abrir la aplicación de Google Maps con la dirección del destino actual.
- Permite la emisión de un ticket de recogida de los productos.
- Permite tomar fotos de la recogida de los productos y/o comprobantes.
- Mediante la confirmación de recogida de productos la aplicación envía las fotos de confirmación y pasa el siguiente paso de la ruta.
- En la entrega al Cliente final permite la emisión del DTE y su copia cedible de recepción.
- Permite tomar fotos de la entrega de los productos y/o DTE recibido.
- Mediante la confirmación de entrega de productos la aplicación envía las fotos de confirmación y da por finalizado el despacho de entrega y el seguimiento del tracking de GPS.



II.- Instalación y Actualización APK por USB

Para realizar la instalación de la aplicación en su Smartphone o SmartPos descargue el archivo .APK situado en el módulo **Delivery** del servicio ISAC.

Aplicaciones del I	Módulo	
ISAC Delivery Versión 1.202205		

Imagen 1

Al presionar el botón comenzará la descarga del archivo APK.





Una vez ha terminado la descarga del archivo conecte el dispositivo en el cual desea instalar la aplicación y seleccione la opción "Transferencia de archivos" (Este texto puede variar levemente según el fabricante del dispositivo móvil).



PC Ingeniería EIRL – ISAC® – <u>www.isac.cl</u> Manual de Delivery – ISAC Delivery

5



Entonces tendrá que seleccionar la opción "Transferir archivos".



Una vez configurada la conexión tendrá que copiar el archivo descargado con anterioridad al almacenamiento del dispositivo móvil.



Una vez termine la copia del archivo desconecte el dispositivo, acceda al gestor de archivos (Puede variar según el fabricante), y busque el archivo correspondiente.





Es posible que se solicite permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido.



Entonces tendrá que habilitar esta opción para poder continuar con la instalación de la aplicación.



Imagen 8

Una vez realizada dicha acción podrá realizar la instalación de la aplicación en su dispositivo móvil.



PC Ingeniería EIRL – ISAC® – <u>www.isac.cl</u> Manual de Delivery – ISAC Delivery



La actualización de la aplicación se lleva a cabo realizando los mismos pasos, si la APK que va a instalar es una versión superior a la que posee actualmente el dispositivo lo detectará automáticamente y realizará la actualización.

Si requiere volver a una versión anterior debe desinstalar la versión actual y posteriormente establecer en el dispositivo la versión deseada.



Imagen 11



III.- Instalación y Actualización de APK desde el Móvil

Para realizar la instalación de la aplicación ISAC ® Delivery en su dispositivo móvil descargue el archivo APK instalador desde el servicio ISAC. Acceda al siguiente enlace https://app.isac.cl/.

Para acceder al servicio ISAC® tendrá que ingresar la siguiente información:

- Rut Licencia: Rut de la empresa que cuenta con la licencia del Servicio ISAC®, con formato 99999999.
- Dígito Verificador Rut Licencia: Menú desplegable para establecer el dígito verificador correspondiente.
- Usuario: Identificador de usuario para iniciar sesión.
- Clave: Contraseña del usuario.

🛆 🗎 app.isac.cl		1
		Ξ
PCngen Ingreso al Se	<i>iería</i> I	SAC.
Rut Licencia: * Usuario *	٥	- sele ∽
Clave *		
	Continuar	

Una vez ha logrado acceder al sistema ISAC, presione en la opción "Módulos" y seleccione "Delivery".





Posteriormente será necesario establecer "**Empresa**" y "**Periodo**" en módulo ingresando la información correspondiente, los campos con un asterisco rojo son requeridos.

- ID: Número identificador del registro de configuración (Solo lectura).
- **Rut**: Rut de la empresa a establecer (Solo lectura).
- Dígito Verificador Rut: Dígito verificador del Rut empresa (Solo lectura).
- Nombre Empresa: Nombre de la empresa a establecer (Solo lectura).
- Año Procesa: Año a procesar.
- Mes Procesa: Mes a procesar.

Podrá buscar los registros de configuración existentes presionando el botón Buscar

		Menú
ódulo Delivery		
Establecer Bus	car Anterior Sig	uiente
63		
Configu	ración de Empresa	v Periodo en
Módulo		•
Delevale	no la omprosa u po	222022201
Seleccio	ne la empresa y pe	riodo a
procesa	r, luego presione 'Es	riodo a stablecer'.
procesa	r, luego presione 'Es	riodo a stablecer'.
procesa	r, luego presione 'Es	riodo a stablecer'.
procesa	r, luego presione 'Es	riodo a stablecer'.
ID: *	r, luego presione 'Es 1 76183223	riodo a stablecer'. 9 ~
ID: * Rut: *	1 76183223 GABRIEL MOYA INGE	riodo a stablecer'. 9 ~
ID: * Rut: * Nombre Empresa: *	1 76183223 GABRIEL MOYA INGE 2022	riodo a stablecer'. 9 ~ ENIERIA COMPUT#

Imagen 14



Al acceder a la pantalla de búsqueda podrá filtrar los resultados existentes según:

- ID: Número identificador del registro.
- Rut: Rut Empresa.
- Ap. Paterno R. Social: Apellido paterno o razón social de la empresa.
- Nom. Fantasía: Nombre de fantasía de la empresa.

Búsqueda: Empresas				
ID:				_
Rut:				
Ap. Pa	aterno R.Sc	ocial:		
Nom.	Fantasía:			
Filtra	e encontr	er - Cancelar aron 4 resi	ultados	
Acc.	ID Empresa	Rut	Nombre o R.Social	
Sel.	1	76183223- 9	GABRIEL MOYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORMATICA EIRL	
		Imager	n 15	

Una vez establecidos los filtros presione Filtrar, si no ha establecido ninguno aparecerán todos los registros existentes.

Para establecer un registro presione "Sel." desde la columna Acc.

Búsqueda: Empresas				
ID:			_	
Rut:				
Ap. Paterno R.So	ocial:			
Nom. Fantasía:				
Filtrar Volve	er - Cancelar			
Se encontr	aron 4 res	ultados		
Acc. ID Empresa	Rut	Nombre o R.Social		
Sel. 1	76183223- 9	GABRIEL MOYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORMATICA EIRL		
	Imager	n 16		



Con los botones Anterior y Siguiente podrá acceder al registro antecesor y sucesor del actual.



Imagen 17

Una vez ha seleccionado el registro presione Establecer para acceder al módulo.

		Menú
Aódulo Delivery		
Establecer Bus	car Anterior Sig	guiente
10		
Configu Módulo	ración de Empresa	y Periodo en
Seleccio procesa	one la empresa y pe r, luego presione 'E	eriodo a stablecer'.
ID: •	1	
Rut: *	76183223	9 ~
Nombre Empresa: *	GABRIEL MOYA ING	ENIERIA COMPUT#
Año Procesa: *	2022	Ý
Mes Procesa: *	Мауо	Ŷ
	Imagen 18	



Una vez ha ingresado al módulo diríjase al apartado "**Aplicaciones del módulo**", en donde podrá descargar el APK correspondiente.



Inmediatamente comenzará la descarga del archivo.



Imagen 20

Una vez termine la descarga podrá comenzar con el proceso de instalación.



Imagen 21



Es posible que se solicite permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido.



Entonces tendrá que habilitar esta opción para poder continuar con la instalación de la aplicación.



Imagen 23

Una vez realizada dicha acción podrá realizar la instalación de la aplicación en su dispositivo móvil.





Imagen 25



IV.- Permisos Iniciales e Inicio de Sesión

IMPORTANTE:

La primera vez que abra la aplicación tendrá que otorgar los permisos de acceso a la ubicación del dispositivo, presione la opción que se mostrará a continuación (La vista puede variar según el fabricante del dispositivo).

11:21		≎.⊪100%∎
Rut Licencia		
	_	
Usuario		
		- L
ContraseñaP	resione aca	
	•	
¿Quieres permit ubicación de es	ir que ISAS Delive te dispositivo?	e ry acceda a la
Es posible que e ubicación todo uses <u>Permite e</u>	esta app quiera ac el tiempo, incluso l acceso en Config	ceder a tu cuando no la guración.
Mient	ras la app está en	
	0	<
	magen 26	

Posteriormente tendrá que establecer la opción "Permitir todo el tiempo".





Para iniciar sesión en la aplicación deberá ingresar la información indicada a continuación.

ISAC.
ISAC Delivery
Rut Licencia
Usuario
Contraseña
Rut Empresa Procesa
Ver. 1.20220513
INICIAR SESIÓN
Imagen 28

- Rut Licencia: Rut con el cual se ha adquirido la licencia de uso del servicio ISAC®
- Usuario: Nombre de usuario con el cual inicia sesión en el servicio ISAC®.
- Contraseña: Clave de acceso correspondiente al usuario ingresado anteriormente.
- Rut Empresa Procesa: Rut de la empresa que requiere establecer.

Una vez ha ingresado todos los datos presione el botón INICIAR SESIÓN



Si ha ingresado todos los datos correctamente podrá acceder a la aplicación.



Imagen 29



En el menú principal de la aplicación aparecerá la siguiente vista:



Imagen 30



Al presionar el botón 🔳 aparecerán las opciones del menú de la aplicación:

5:21 🖻	ক্রি.⊪ 85%∎
BOLETA ELECTRÓNICA	
BOLETA ELECTRÓNICA EXENTA	
GUÍA DESPACHO ELECTRÓNICA	
FACTURA ELECTRÓNICA	
FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA	
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	
NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA	
AJUSTES	
ISAC Delivery 1.20220513	
CERRAR SESIÓN	
III O	<

Imagen 31



V.I.- Gestionar Delivery

Para gestionar un Delivery puede seleccionar entre los siguientes documentos tributarios electrónicos, para el ejemplo se elegirá la "Guía de Despacho Electrónica":



Imagen 32



A continuación, aparecerá la siguiente pantalla donde se listarán sus documentos asignados, en este caso, guías de despacho electrónicas.

12:4	7 🖬		1	s al 96% 🗋		
Guías de Despacho Electrónicas						
Folio	Fecha / Hora	Cliente	Total	Acc.		
30	2eed5/202211057	DARREL MUYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORMATICA EIRL	9535,488.U0	0		
к	<	1/1	>	ы		
	Imagen 33					

Para iniciar la gestión del Delivery presione el botón 🧿.





La pantalla de gestión de Delivery es la siguiente:

12:19 🗉			🗟 🖉 98% 🗎
÷	Gestionar Delivery		
Folio DTE		Fecha DT	E
GDE-Folio		24-05-2	022
Cliente			
GABRIEL	MOYA INGENIERIA	COMPUTA	CION E INFORMATI
	INIC	IAR	
æ	MPRIMIR DTE	0	ABRIR MAPS
Ô	томя	AR FOTOS	
8	REPORTE	DE RECOG	IDA
\oslash	CONFIRMAR	Y ENVIAR	FOTOS
	III _ C		<

Imagen 35



Detalles de las acciones de la vista de "Gestionar Delivery".

← Gestionar De	elivery	Atrás ← :
Folio DTE	Fecha DTE	Con este botón podrá volver a la pantalla anterior.
GDE-Folio-30	24-05-2022	Iniciar INICIAR :
Cliente		Presione este botón para inicializar el Delivery,
GABRIEL MOYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORMATI		una vez ha iniciado el botón cambiará a
		Abrir Maps 📀 :
	INICIAR	Esta opción le permite abrir la aplicación de Google Maps con el destino actual. Se habilita al iniciar el Delivery, permanece así hasta finalizarlo.
🖨 IMPRIMIR DTI	E Ø ABRIR MAPS	Imprimir DTE
Ø	TOMAR FOTOS	Esta funcionalidad realiza una impresión del DTE
CONTE DE RECOGIDA		junto con su copia cedible o comanda de entrega según la configuración establecida. Se habilita al iniciar el Delivery, permanece así hasta finalizarlo.
	FIRMAR Y ENVIAR FOTOS	Reporte de Recogida
		Esta opción imprime el reporte de recogida, el cual debe ser entregado en el punto de recogida, confirmando la acción. Se habilita al iniciar el Delivery, permanece así siempre y cuando el destino actual sea un punto de recogida.
inagen 50		Enviar fotos y confirmar 🙆:
		Al presionar este botón podrá enviar las fotos tomadas y confirmar la recogida o entrega al cliente. Se habilita al iniciar el Delivery, permanece así hasta finalizarlo.



Los campos de la vista de "Gestionar Delivery" son los siguientes:

Folio DTE: Indica tipo de DTE y número de folio asociado, solo lectura.

Folio DTE	
GDE-Folio-28	
Imagen 37	

Fecha DTE: Fecha de emisión del DTE establecido, solo lectura.

Fecha DTE

-05-2022

Imagen 38

Cliente: Apellido paterno o razón social del cliente, solo lectura.

Cliente

GABRIEL MOYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORM

Imagen 39

Lista de tareas: Listado de los destinos del Delivery listados de forma consecutiva por la cual se debe ejecutar el recorrido.

- Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur

- Recogida en PC Ingeniería EIRL - Oficina

- Entrega en Los Canelos 226, SAN BERNARDO

Imagen 40

Estado del Delivery: Barra de estado que indica el próximo destino y refleja el progreso del Delivery actual, ira avanzando en base al progreso de las recogidas (si es que existe alguno) y la entrega final en la dirección del cliente.

Siguiente Destino: Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur

Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 20040, SAN BERNARDO

Imagen 41



Ejemplo de gestionar Delivery: En primer lugar, presione el botón

12:19 🖻	জিনা 98% 🗎
← Gestionar Delive	ry
Folio DTE	Fecha DTE
GDE-Folio-30	24-05-2022
Cliente	
GABRIEL MOYA INGENIER	
	NICIAR
🖨 IMPRIMIR DTE	O ABRIR MAPS
© то	DMAR FOTOS
🖨 REPOR	TE DE RECOGIDA
	IAR Y ENVIAR FOTOS
	0 <
Ima	gen 42

Para iniciar un Delivery debe tener una conexión a internet activa y el GPS del dispositivo, si no activa el GPS al iniciar el Delivery aparecerá el siguiente mensaje:





Si el Delivery se inició correctamente aparecerá el siguiente mensaje:



De igual manera, en la barra de notificaciones del dispositivo aparecerá el siguiente mensaje, informando que su localización está siendo monitoreada, esto debido a las políticas de privacidad:



Imagen 45



Una vez iniciado el Delivery se actualizará la lista de tareas, indicando el siguiente destino, el cual puede ser recogida o entrega a cliente según corresponda. De igual manera, la barra de estado del Delivery mostrará el progreso de este.

12:17			🖘 🗐 99% 🗋	
← G	estionar Delivery	/		
Folio DTE	r	Fecha D	TE	
GDE-Folio-3	80	24-05-2	2022	
Cliente	7	4		
GABRIEL MOYA INGENIERIA COMPUTACION E INFORMATI				
- Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur - Recogida en PC Ingeniería EIRL - Oficina - Entrega en Los Canelos 226, SAN BERNARDO				
	INI	CIADA		
⊕ ™	PRIMIR DTE	0	ABRIR MAPS	
Ø	TO	MAR FOTOS		
0	REPORT	E DE RECO	GIDA	
\oslash	ENVIAR FOTOS	Y CONFIRM	AR RECOGIDA	
Siguiente Destino: Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 20040, SAN BERNARDO				
		0	<	
Imagen 46				

ABRIR MAPS se abrirá el mapa de Google con la dirección correspondiente del Presionando el botón 💿 siguiente destino.







Entonces podrá utilizar el mapa de Google para recibir indicaciones de cómo llegar al destino.

Una vez ha llegado al punto de recogida (si es que existe alguno) podrá confirmar la recepción entregando el reporte de recogida presionando el botón REPORTE DE RECOGIDA. Con el cual realizará una impresión del reporte correspondiente.



Imagen 49



El reporte de recogida es el siguiente:

PC INGENIERIA EIRL	
R.U.T.: 76.183.223 9 GUIA DE DESPACHO ELI Folio: 30 Emitido Por: moc Lugar: Sodimac Mall Av. Pdte. Jorge Ale:	eCTRONICA Plaza Sur ssandai Rodri
guez 20040, SAN BER	NARDO
Fecha: 24-05-2022 1	2:24:37
guez 20040, SAN BERJ	NARDO
Fecha: 24-05-2022 1	2:24:37
ARTICULO	x CANTIDAD
guez 20040, SAN BERJ	NARDO
Fecha: 24-05-2022 1	2:24:37
ARTICULO	x CANTIDAD
Disco SSD WD Blue	x 1

Imagen 50

La información que aparece en el reporte de recogida es la siguiente:

- Nombre de la empresa.
- Rut de la empresa.
- Tipo de documento tributario electrónico.
- Número de folio del DTE.
- Usuario que emite el reporte.
- Lugar de recogida.
- Dirección de recogida.
- Fecha y hora de recogida.
- Detalle de artículos a recoger.
- Rut del chofer de transporte.
- Firma de recogida.



De igual manera, podrá tomar fotos confirmando la recogida presionando el botón TOMAR FOTOS



Entonces se abrirá la cámara del dispositivo, permitiendo tomar fotos que confirmen la recogida.



Al tomar una foto y aceptarla, la cámara se cerrará y después de un momento se abrirá por si sola. Si ya no desea tomar más fotos debe presionar **S** y se cerrará de forma definitiva.





Para eliminar una foto presione dos veces sobre la misma.



Entonces aparecerá el siguiente mensaje de validación:

Eliminar Foto

¿Desea eliminar la foto seleccionada?

NO SI

Imagen 55



Una vez tomadas las fotos presione el botón ENVIAR FOTOS Y CONFIRMAR RECOGIDA para enviar las fotos tomadas y confirmar la recogida.



Si las fotos se han enviado correctamente aparecerá el siguiente mensaje:





De igual manera, se actualizará la barra de estado del Delivery, indicando el próximo destino.



De igual manera el siguiente correo de recepción les llegará a los destinatarios que estén configurados.

Estimado Administrador;
Se ha realizado la recogida de los productos correspondientes a Guía de Despacho Electrónica Nº 30
Los productos recogidos son:
- Disco SSD WD Blue X 1
ISAC® Version 1.20220516 PC Ingeniería EIRL
Este correo fue enviado automáticamente por ISAC® (https://devisacapp.pcigestion.cl)

No imprima este mensaje, hágalo sólo si es necesario. Los signos ortográficos fueron omitidos intencionalmente en el asunto de este correo electrónico.

Imagen 60



Una vez ha realizadas las recogidas podrá avanzar a la entrega a cliente. Pulse el botón ABRIR MAPS para abrir el mapa de Google con la dirección de destino.



Una vez ha llegado a la dirección del cliente presione el botón **MPRIMIR DTE** para imprimir el documento tributario electrónico, en este caso guía de despacho electrónica.





Al presionar el botón se realizará la impresión del DTE y su copia cedible según corresponda.



Imagen 63

Al momento de imprimir si está activada la opción de **Emitir Copia Cedible** aparecerá un diálogo, espere a que el primer documento salga por completo y luego presione **Aceptar** para que la comanda sea enviada a imprimir.

imprimir dte continuar con la impresión

ACEPTAR

Imagen 64

Esto es debido a que ninguna de las impresoras disponibles en ajustes cuenta con corte de papel automático, esto le permitirá tener tiempo para cortar manualmente el DTE antes de imprimir la **Copia Cedible correspondiente**.



La información que compone el DTE es la siguiente:

- Rut empresa.
- Tipo de documento tributario electrónico.
- Número de folio.
- Sucursal del SII.
- Razón social empresa.
- Dirección casa matriz empresa.
- Giro empresa.
- Nombre cliente.
- Rut cliente.
- Fecha emisión DTE.
- Detalle de los artículos de la entrega.
- Monto neto, IVA y total del documento.
- Nombre de quien recibe.
- Rut de quien recibe.
- Firma de quien recibe.
- Fecha de recepción.
- Recinto de recepción.

Una vez ha entregado los productos y la copia cedible del DTE según corresponde podrá tomar fotos de confirmación presionando el botón TOMAR FOTOS.



Imagen 65

Al tomar una foto y aceptarla, la cámara se cerrará y después de un momento se abrirá por si sola. Si ya no desea tomar más fotos debe presionar **s** y se cerrará de forma definitiva.



Imagen 66



Para eliminar una foto presione dos veces sobre la misma.



Entonces aparecerá el siguiente mensaje de validación:

Eliminar Foto

¿Desea eliminar la foto seleccionada?



Imagen 68



Una vez ha tomado las fotos de confirmación presione el botón las fotos capturadas y confirmar la entrega final al cliente.

12:33 🖻 🕢	জিনা 96%∎				
← Gestionar Delivery					
Folio DTE	Fecha DTE				
GDE-Folio-30	24-05-2022				
Cliente	Cliente				
GABRIEL MOYA INGENIERIA	COMPUTACION E INFORMATI				
- Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur - Recogida en PC Ingeniería EIRL - Oficina - Entrega en Los Canelos 226, SAN BERNARDO					
INIC	IADA				
	O ABRIR MAPS				
	AR FOTOS				
	e ecogida				
	Y FINALIZAR ENTREGA				
Siguiente Destino: Entrega	a Cliente				
Los Canelos 226, SAN BERNARDO					
III (> <				

ENVIAR FOTOS Y FINALIZAR ENTREGA

para enviar

Imagen 69

Al enviar las fotos y finalizar entrega correctamente aparecerá el siguiente mensaje.





Entonces el Delivery pasará a estado "Terminado", la barra de estado estará completa y se deshabilitarán todos los controles de acción.

12:34 🖼	ଲି ୷ 96% 🗎			
← Gestionar Deliv	ery			
Folio DTE	Fecha DTE			
GDE-Folio-30	24-05-2022			
Cliente				
GABRIEL MOYA INGENIE	RIA COMPUTACION E INFORMATI			
- Recogida en Sodimac - Recogida en PC Inger - Entrega en Los Canelo	- Recogida en Sodimac Mall Plaza Sur - Recogida en PC Ingeniería EIRL - Oficina - Entrega en Los Canelos 226, SAN BERNARDO			
	INICIADA			
	O ABRIR MAPS			
(d T	OMAR FOTOS			
B REPO	RTE DE RECOGIDA			
	OS Y FINALIZAR ENTREGA			
Terminado				
111	0 <			
Im	agen 71			

De igual manera el siguiente correo de recepción les llegará a los destinatarios que estén configurados.

Estimado Administrador;

Se ha realizado la recepción de los productos correspondientes a Guía de Despacho Electrónica Nº 30

ISAC® Version 1.20220516 PC Ingeniería EIRL Este correo fue enviado automáticamente por ISAC® (<u>https://devisacapp.pcigestion.cl</u>) No imprima este mensaje, hágalo sólo si es necesario.

Los signos ortográficos fueron omitidos intencionalmente en el asunto de este correo electrónico.

Imagen 72

Igualmente, en el listado de documentos asignados ya no aparecerá el Delivery finalizado.





V.II.- Ajustes

Para acceder a la pantalla de "Ajustes" presione el siguiente botón:



En la pantalla de ajustes podrá establecer y configurar los distintos parámetros de las entregas y de la aplicación.



La pantalla de ajustes es la siguiente:

5:29 🕮	🗟 al 85% 🗎
← Ajustes	
Listar DTE	
🖲 Ноу	
O 2 Días	
🔘 3 Días	
🔵 1 Semana	
O 1 Mes	
Impresora DTE	
Z100C Z10 Z100C Z100C Z100C Z10 Z100C Z1	
O MTP-200	
O PTP-III	
O IPosPrinter	
Impresión DTE	
Imprimir Comanda	
Imprimir Copia Cedible	
GUARDAR CAMBIOS	
	/
	<
Imagen 75	



Detalles de las acciones de la vista "Ajustes".

5:29 🖼	জিলা 85%	Atrás:
← Ajustes		Al presionar este botón volverá a la pantalla
		anterior.
		€
		LISIAI DTE. Marque el rango de tiempo con el que quiera listar
		sus documentos.
U Tivies		
Impresora DTE		Listar DTE
2100C		Hoy
O MTP-200		🔘 2 Días
		🔿 3 Días
() IPosPrinter		O 1 Semana
Impresión DTE		1 Mes
Imprimir Comanda		
Imprimir Copia Cedible		Impresora DTE:
GUARDAR CAMBIOS		Seleccione la impresora con la cual desea
		trabajar.
		berry DTC
		• 2100C
III O	<	О МТР-200
Imagen 76		O PTP-III
		O IPosPrinter
		Impresión DTE:
		Si desea imprimir la comanda en boletas
		electrónicas o la copia cecibie en laciulas
		correspondientes.
		Impresión DTE
		Imprimir Comanda
		Imprimir Copia Cedible
		Guardar Cambios:
		Presione este botón para guardar los cambios
		realizados en la configuración.
		GUARDAR CAMBIOS



Las opciones disponibles son:

- Listar DTE: Establezca el rango de consulta de todos los DTE de la aplicación. El valor predeterminado para esta opción es **Hoy**.
 - Hoy: Solo se listarán los DTE del día actual.
 - 2 días: Se listarán los DTE desde hace dos días hasta el día actual.
 - 3 días: Se listarán los DTE desde hace tres días hasta el día actual.
 - 1 semana: Se listarán los DTE desde hace siete días hasta el día actual.
 - 1 mes: Se listarán los DTE desde hace 1 mes hasta el día actual.
- Impresora DTE: Establezca la impresora predeterminada para los DTE. El valor predeterminado para esta opción es **Z100C**.
 - **Z100C:** Corresponde a la impresora integrada en el SmartPOS modelo Z100C.
 - **MTP-200:** Corresponde a la impresora bluetooth MTP-200 210.
 - PTP-III: Corresponde a la impresora PTP III.
 - o **IPosPrinter:** Corresponde a la impresora integrada en el POS modelo PYMEBOLETA M1.
- Impresión DTE: Establezca si los DTE imprimirán sus copias adicionales o comandas según corresponda. De forma predeterminada ambas opciones están desactivadas.
 - Imprimir Comanda: La boleta electrónica y boleta electrónica exenta imprimirán las comandas de entregas.
 - Imprimir Copia Cedible: La factura electrónica, factura electrónica exenta y guía de despacho electrónica imprimirán sus copias cedibles.

Listado de Impresoras:



Imagen 77

IMPRESORA Z100C





Imagen 78

MTP-200



Imagen 79

PTP-III



Imagen 80

IposPrinter



Para verificar si las impresoras se encuentran vinculadas debemos encender la impresora.



Imagen 81

Luego diríjase a los ajustes 🔯.



Imagen 82



Continuando presione bluetooth *.



Aparecerá la lista de impresoras vinculadas al dispositivo, el interruptor debe estar encendido para tener conexión con las impresoras.

Las impresoras se muestran con el siguiente icono:
.
NOTA: Es importante no cambiarles el nombre a las impresoras.

-		* 🛡	🖹 🗎 14:57
Blue	tooth		:
	Sí	-	
Dispos	sitivos sincronizad	os	
	DESKTOP-LP4	9QTV	\$
Ð	MTP-2		\$
÷	PTP-III		۰
Dispos Z1000 mientr	itivos disponibles : será visible para as los ajustes de f	dispositivos cero Bluetooth estén a	C abiertos.
	Ima	aen 84	



Ejemplo de guardar cambios de ajustes:

En primer lugar, tendrá que establecer la configuración deseada, una vez terminada presione el botón "Guardar Cambios".



El mensaje de confirmación es el siguiente:

v		
Grabar:		
Ajustes guardados correctamente		
ACEPTAR		
Imagen 86		



Para cerrar sesión en el dispositivo presione el botón "Cerrar Sesión".



Imagen 87



Al cerrar sesión en el dispositivo será redirigido al login.

3:14 🖿		🗟 🗏 93% 🗎
	ISAC Delivery	
Rut Licencia		
Usuario		
Contraseña		
Rut Empresa	a Procesa	
	Ver. 1.20220513	
	INICIAR SESIÓN	
111	Ο	<

Imagen 88